



ردیف	حداقل ابعاد شینه نول و ارت (mm)	حداقل ابعاد شینه های فاز (mm)	ظرفیت کلید (A)	دیماند قراردادی (KW)	ابعاد تابلو (عمق*عرض*ارتفاع) (cm)
1	15 x 3	(20 x 3)	16	1ph 15A	40*60*30
2	15 x 3	(20 x 3)	16	3ph 15A	40*60*30
3	15 x 3	(20 x 3)	25	1ph 25A	40*60*30
4	15 x 3	(20 x 3)	25	3ph 25A	40*60*30
5	15 x 3	(20 x 3)	32	1ph 32A	40*60*30
6	15 x 3	(20 x 3)	32	3ph 32A	40*60*30
7	15 x 3	(20 x 3)	63	30KW	40*60*30
6	20 x 3	(20 x 5)	80	31-50KW	40*60*30

توضیح:

قطع کابل ارتباطی بین ترمینال کنترل و شینه 25*4 مسی خواهد بود.

شروع تغذیه فیروزی هرق قبریز	شماره نقشه : E-04
زیر مجموعه شرکت توانیر	نام فایل : TABLO
معاونت مهندسی و برنامه ریزی	مقياس :
دفتر مهندسی و نظارت	□-۳ □-۲ □-۱
عنوان نقشه : تابلو سنجش اتصال مس تغییم تا 50 کیا وات	شماره نقشه : E-04
شاره بازنگری :	نام فایل : TABLO
درخواست کننده :	مقياس :